



## Sirena radio da esterno con pannello solare

### Descrizione

Sirena radio da esterno con pannello solare, frequenza 433, con led di segnalazione impianto inserito e con led allarme lampeggianti

Parametro tecnico:

Batteria integrata: batteria al litio da 3,7 V/1000 mAh

Uscita massima della cella solare: 5 V/150 mA

Corrente di standby: 25 mA

Corrente di allarme: 350 mA

Volume di allarme: 120 dB

Zona di protezione cablata: 2 (Z0, Z1)

Zone di protezione wireless: 25

Temperatura di funzionamento: -10 °C/+50 °C

Parametri wireless: 433 MHz, eV1527 95% (senza condensa)

Dimensioni del prodotto: 265 x 190 x 60 mm